

Heizmanschette zum Richten von Hochspannungskabeln Ø 60-160 mm

Artikel-Nr. DD-KHLM-20-2851S

Mit der Heizmanschette lassen sich Hoch- und Höchstspannungskabel (Ø 60-160 mm) erwärmen, begradigen und entspannen, bevor Muffen, Endverschlüsse und Stecker montiert werden – für Netzbetreiber, Kabelmontage und Windparks.

Eigenschaften

- Silikonimprägniertes Gewebe mit 6 mm Glasfaser-Isolierung
- Integrierter PT100-Fühler mit abnehmbarem, einstellbarem Digitalregler mit Anzeige
- Sicherheitsbegrenzer 100 °C und Thermosicherung 130 °C
- Für Kabeldurchmesser von Ø 60 bis 160 mm; 3 m Anschlusskabel, Regler 0-90 °C im Lieferumfang
- Befestigungsgurte, Sondergrößen auf Anfrage



Typische Anwendungen

- Richten und Entspannen von HV-/EHV-Kabeln
- Nachhärten von Epoxid-Muffen
- Kabelmontage in Umspannwerken und Windparks

Ausführungen

Abmessungen	Leistung (230 V)	Gewicht
1000 x 625 mm	750 W	6 kg
1500 x 625 mm	1.253 W	7 kg
2000 x 625 mm	1.500 W	8 kg

Preis auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr; technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sondergrößen, andere Leistungen und Spannungen auf Anfrage. Nur für den gewerblichen/industriellen Einsatz.